

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Встановити в існуючому щиті закладу =====			
1	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А ДГУ =====	шт	1	
2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т кількість: 710/1000 Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП) =====	т	0,71	
3	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
4	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
5	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+2+3+1+4 Щит розподільчий (ЩР1) =====	шт	12	
6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
7	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А кількість: 1+1	шт	2	
8	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 12+7+3 Щит розподільчий (ЩР2) =====	шт	22	
9	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
10	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+1+5+2 =====	шт	9	

1	2	3	4	5
11	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм =====	шт	1	
12	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм кількість: 5+2	шт	7	
13	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці кількість: 15+25	шт	40	
14	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних кількість: 5+15	шт	20	
15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,7*1*70	м3	49	
16	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 кількість: 49-10,5	м3	38,5	
17	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 38,5*1,15	м3	44,275	
18	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 44,275*1,75	т	77,48125	
19	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	70	
20	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг кількість: 70-30-10	м	30	
21	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	10	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	30	
23	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	60	
24	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	30	
25	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг кількість: 80+150+150+450+350	м	1180	
26	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	100	
27	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² кількість: 20+100+20	м	140	
28	Прокладання лотків кількість: 3*40+3*50	м	270	
29	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм Щит освітлення (ЩО, ЩАО) =====	шт	1	
30	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	
31	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+10 =====	шт	22	
32	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	

